

# Serie K

**Kits conversores de tubos fluorescentes a emergencia.**  
 Conjunto compuesto por un cargador-convertidor y una batería de Ni-Cd que facilita convertir a emergencia

luminarias equipadas con tubos fluorescentes lineales o compactos. Incorporan tres posibilidades de conexión que permiten variar la relación rendimiento-autonomía.



■ Estos kits pueden ser conectados tanto a luminarias con reactancia convencional y cebador, como con reactancia electrónica.

■ No son válidos para lámparas compactas con cebador incorporado (2 pines).

Ref. K-715

## Tubos lineales - T8

modelo	18 W	36 W	58 W
K-715	44% - 1h	22% - 1h	15% - 1h
K-730	88% - 1h	44% - 1h	30% - 1h
K-730A	44% - 2h	22% - 2h	15% - 2h

## Tubos lineales - T5

modelo	80 W
K-715 T80	11% - 1h
K-730 T80	22% - 1h
K-730AT80	11% - 2h

## Tubos lineales - T5

modelo	14 W	21 W	28 W	35 W	49 W	54 W
K-715T	58% - 1h	45% - 1h	33% - 1h	29% - 1h	18% - 1h	16% - 1h
K-730T	100% - 1h	90% - 1h	66% - 1h	58% - 1h	36% - 1h	32% - 1h
K-730AT	58% - 2h	45% - 2h	33% - 2h	29% - 2h	18% - 2h	16% - 2h

## Tubos compactos - U

modelo	10 W-G24q-1	13 W-G24q-1	18 W-G24q-2	26 W-G24q-3	18 W-2G11	24 W-2G11	36 W-2G11
K-715	86% - 1h	66% - 1h	48% - 1h	33% - 1h	44% - 1h	36% - 1h	22% - 1h
K-730	100% - 1h	100% - 1h	96% - 1h	66% - 1h	88% - 1h	72% - 1h	44% - 1h
K-730A	86% - 2h	66% - 2h	48% - 2h	33% - 2h	44% - 2h	36% - 2h	22% - 2h

K 715 = 1 batería  
 K 730 = 2 "  
 K 730 A = 2 "

